<u>SCAN TO FTP 설정방법</u>

<u>1.알FTP설정</u>

<u>알FTP다운로드주소:</u> <u>http://www.altools.co.kr/Download/ALFTP.aspx</u>

개인이나 법인이 아닌 거래처는 사용이 가능하나 공공기관 대기업은 라이선스를 구매를해야함

11 알FTP v5.32	
파일(E) 편집(E) 전송(T) 기능(B) 됩	[년(0) 도움말(1) (주) (주) (주) (주) (주)
사이트맨 접속하기 접속끊기 중 지	
	····································
	이름 사용자 그룹 사용자
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	조 로컬 디스크 (C:)
김종욱-메일	이름 그기 종류 수정한 날짜 ▲ 급5,TCO배포SW(설치) 파일 폴더 2012-08-03 오젼 8:25 ▲
⊕ Canon ⊕ Occuments and Settings	□ 김종욱-메일 파일 폴더 2012-03-30 오후 8:18 □ 백업 파일 폴더 2012-12-05 오후 6:15
ers	급canon 파일 폴더 2013-01-24 오후 3:09 Documents and S 파일 폴더 2013-01-12 오전 10:42
Formtec	Image: Constraint of the sector of
E COTTE	□ Formtec 파일 폴더 2012-08-20 오후 1:08 □ Intel 파일 폴더 2011-12-29 오전 11:49
이름 호스트디렉토리	로컬디렉토리 크기 상태
(C1) 160 53GB Free	
응 알FTP v5.32	
파일(E) 편집(E) 전송(I) 기능(B) 옵	(신) 도움말(<u>H</u>)
사이트맵 접속하기 접속끊기 중 지	ERE CHREE Zeel AH ARZAN LT
	_ 이금 정류 마전철씨가 오유자 그럴 사망자
1	Allaa x
	서비도 사용을 바구요. [100] [100
□···· 로컬 티스크 (C:) □···· ► 5 TCO배 포SW(설치)	
김종욱-메일	✓ ID없이 접속허용 ▲ 니팩도리 ■ ■ ■ ▲ 이공 ■ ■ ■ ▲ 이공 ■ ■ ■ ▲ 이공 ■ ■ ■ ■ ▲ 이공 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
╡ Canon ■ □ FTPOŀOICI 패스워드	전근가능한 디렉토리 2-05 오후 6:15
입력 안해도됨	UDER
🗊 🧰 Formtec 🗉 🧰 Intel	미글겉쓰 3-08 오후 3:33 코트 01 PBISWA감 같은 ㅍㅌ 이려 1-21 오전 11:17
 D LOTTE D Packages 	[포트 년·] 21~79번 까지 사용 8-20 오후 1:08 2-29 오전 11:49 및
이름 호스트디렉토리	
	확인 취소
(1.) 161 536B Free	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

11 일FTP v5.32		- ×
파일(E) 편집(<u>E</u>) 전송(<u>T</u>) 기능(<u>B</u>) 옵션((<u>O</u>) 도움말(<u>H</u>)	
사이트법 접속하기 접속경기 중 지 합		
对去条句	기 사용자 스 : በ	
	· 이창이 뜬상태에서 SCAN 실행	
· 김종욱-메일 · 그 백업 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	전한 날씨 2-08-03 오전 8:25 2-03-30 오후 8:18 2-12-05 오후 6:15	
ers IP : 10,1	1,100,144 Port 21 3-01-24 오후 3:09 Gers 파일 폴더 2012-03-08 오후 3:33 ☐ f_rights 파일 폴더 2013-01-21 오전 11:17	
DOTTE	Construction 파일 폴더 2012-08-20 오후 1:08 이 마이크 파일 폴더 2011-12-29 오전 11:49 이 마이크 파일 폴더 2011-12-29 오전 11:49	~
호스트디렉토리 로	<u>'걸니'핵토리 크기 상태</u>	
		15
(C:) 160,53GB Free		े के बि

※ 이창이 뜬후 실행을 해야하며 SCAN후 파일명 호스트명 메시지가 나오는게 정상임

2. PRISMA SINC 설정

- 1) 경로: PRISMA SINC ->Configuration -> Connectivity->Scan to File -> EDIT
- 2) Host name / IP address -> 서버를 이용할 컴퓨터주소
- 3) Port -> 기본포트(21번) → 만약 21포트 사용시 포트변경 (21~79번까지)
- 4) User name, password -> FTP 아이디 비밀번호 설정 하지 않아도됨

(만약 설정시 PRISMA SINC 동일하게 입력)

- 5) 설정 변경 후 Restarting now 실행 (자동 재부팅 진행됨)
- 5) Scan to File → EDIT 실행 후, "Execute connection test" 실행 후 OK메시지 확인